

# Centrale VIGIK® PROXLIGHT






### Principales caractéristiques techniques :

- Centrale de contrôle d'accès VIGIK® et résidants livrée avec une tête de lecture extra-plate
- Services VIGIK® préprogrammés : La Poste, EDF-GDF, France Télécom (capacité de 30 services VIGIK®)
- Permet de créer des badges résidants par l'intermédiaire de badges maîtres (Capacité de 5 badges maîtres par centrale et de 1000 badges de proximité)
- Possibilité de suppression partielle de badges résidants par présentation directe sur la tête de lecture en possédant le badge à supprimer
- Possibilité de suppression de tous les badges résidants ou maîtres par le dip-switch de la centrale PROXILIGHT
- Programmation complète par le terminal portatif UAV0151/010
- Alimentation : peut être alimentée par l'alimentation de l'installation de portier ou de clavier codé existante (alimentation 12 à 24 Vac/ 1 VA ou 10 Vdc/70 mA à 30 Vdc/35 mA)
- Bornier de raccordement débrochable
- Mémoire débrochable pour la sauvegarde

### Dimensions :



### Utilisation :

- Maison individuelle
- Petit collectif
- Tertiaire
- Mono-porte

### Avantages produit :

- Gestion autonome des badges
- Mémoire débrochable pour la sauvegarde
- Autodiagnostic de la centrale avec 2 leds

### Accessoires :

- **U AV 0151/12**  
Clé de proximité noire
- **U AV 0151/010**  
Terminal de programmation pour le paramétrage des centrales et platines à défilement
- **TAL 2012R**  
Alimentation à découpage 12Vdc 2A pour les centrales PROXIMAN

### Votre distributeur :

**bitronvideo**  
L' INNOVATION CONTINUE

#### EVICOM S.A.S.

96, route de Canta Galet BP 3144  
06203 Nice Cedex 3  
Tél : (33) 04.93.44.70.71  
Fax : (33) 04.93.44.99.60  
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

#### BitronVideo S.R.L.

Via Cimarosa, 39  
10154 Rivoli (TO) - Italia  
Tel : +39 011 39 86 735  
Fax : +39 011 39 86 736  
www.bitronvideo.it - e-mail : info@bitronvideo.it